

# LUZEREN®

## Conductivímetro de bolsillo ATC



### Descripción:

Conductivímetro digital de bolsillo con medidor de temperatura con electrodo y pantalla LCD de 4 dígitos. Ampliamente utilizado en plantas electrónicas, laboratorios, farmacéuticas, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002274</b>
Rango de operación	0-1999 $\mu$ s/cm -50 a 70°C
Resolución	1 $\mu$ s/cm 0.1°C
Precisión	+/-2% (F.S.) +/-1°C
ATC	0-50°C
Humedad relativa	<95%
Peso	85g.
Medidas (L*W*H)	170*36*23mm
Alimentación eléctrica	Baterías 4*1.5V (AG13)